

Panasonic luxlift Ausschreibungstexte

12 kg luxlift-Modell

luxlift – Leuchtaufzug 12kg / 20m / Schutzart IP20, Artikel Nr. YBC0960420

Spannungsfreies Heben und Senken von Deckenleuchten für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max.12kg, Hubhöhe max. 20m, Absenkhöhe mit Einstellrad beliebig einstellbar; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung, Motorbremse bei Stromausfall, Anschlussleistung 70W, Stromaufnahme 0,35A; die Liftkupplung besitzt 4 Kontakte, Anschluss von 2 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich, Standard-Montagebügel zur Decken-Befestigung im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420

Standard-Adapter, Artikel Nr. YKG31010K

zur Montage von Hängeleuchten; mit Ringöse, Karabiner und Kabelverschraubung, wird an die Liftkupplung angeschraubt; nur passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420

Universal Adapter, Artikel Nr. GF329533

Masse: Länge 812mm, Gewicht ca. 1,2kg
zur Montage von Langfeldleuchten bzw. Lichtbändern, mit verstellbaren Ringösen von 500mm bis max. 700mm, Schwerpunkt der Leuchte muss ausgemittelt werden; passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420 und YBC03168

Stahlseil-Set für Universaladapter, Artikel Nr. GF3203

2 Stck/Set, Länge jeweils 1 m

Karabiner-Set für Universaladapter, Artikel Nr. GF3202

2 Stck/Set



Zubehör für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420

Low Bay Adapter, Artikel Nr. GF329544

zur Montage von Hallenanbauleuchten,
Schwerpunkt der Leuchte muss ausgemittelt werden;
passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420 und YBC03168

Flachwinkelset (2 Stück), Artikel Nr. YKG31011

zur Platz sparenden Deckenmontage (nur an waagrechten Decken)
und an abgehängten Decken oder bei Verwendung der Abdeckung YKG31014W;
nur passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC0960420.

Abdeckung, Artikel Nr. YKG31014W

runde Abdeckhaube aus pulverbeschichtetem Aluminium; Durchmesser 420mm,
Höhe 120mm; in der Farbe weiss (RAL9016) lieferbar, nur passend für luxlift–
Leuchtaufzug YBC0960420. (Flachwinkelset YKG31011 wird zur Deckenmontage
des Liftes benötigt)

IP54 Box, Artikel Nr. YOK31095

Dichtungsbox zur spritzwasser-geschützten Abdichtung nach IP54, kann kundenseitig
nachträglich montiert werden. (kein zusätzlicher Adapter erforderlich, Kabeleinführungen
und Karabiner im Lieferumfang enthalten. (passend für luxlift–Leuchtaufzug
YBC0960420).

Blende, Artikel Nr. YKG33500W

runde Abdeckblende mit Federmechanik, Durchmesser 440mm,
wird bei der luxlift–Montage in Zwischendecken und hinter abgehängten Decken zur
Abdeckung der Deckenöffnung für die Liftkupplung benötigt, Blende aus lackiertem
Metall,
in der Farbe weiss (RAL9016) lieferbar, nur passend für luxlift–Leuchtaufzug
YBC0960420.

20kg luxlift-Modell



luxlift – Leuchtenaufzug 20kg / 25m / Schutzart IP20 (IP54), Artikel Nr. YBC03168

Spannungsfreies Heben und Senken von Deckenleuchten für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max. 20kg, Hubhöhe max. 25m, Absenkhöhe mit Einstellrad beliebig einstellbar; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung, Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 110W, Stromaufnahme 0,88A; die Liftkupplung besitzt 8 Kontakte, Anschluss von 4 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich, Standard-Montagebügel zur Decken-Befestigung im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für luxlift-Leuchtenaufzug YBC03168

Standard Adapter, Artikel Nr. YKG32010K

zur Montage von Hängeleuchten; mit Ringöse, Karabiner und Kabelverschraubung, wird an die Liftkupplung angeschraubt; nur passend für luxlift–Leuchtenaufzug YBC03168.

Universal Adapter, Artikel Nr. GF329533

Masse: Länge 812mm, Gewicht ca. 1,2kg
zur Montage von Langfeldleuchten bzw. Lichtbändern, mit verstellbaren Ringösen von 500 mm bis max. 700 mm, Schwerpunkt der Leuchte muss ausgemittelt werden; passend für luxlift–Leuchtenaufzug YBC03168 und YBC0960420.

Stahlseil-Set für Universaladapter, Artikel Nr. GF3203

2 Stck/Set, Länge jeweils 1 m

Karabiner-Set für Universaladapter, Artikel Nr. GF3202

2 Stck/Set

Low Bay Adapter, Artikel Nr. GF329544

zur Montage von Hallenanbauleuchten,
Schwerpunkt der Leuchte muss ausgemittelt werden;
passend für luxlift–Leuchtenaufzug YBC03168 und YBC0960420.

Zubehör für luxlift-Leuchtaufzug YBC03168

Flachwinkelset (2 Stück), Artikel Nr. YKG32011

zur Platz sparenden Deckenmontage (nur an waagrechten Decken)
und an abgehängten Decken oder bei Verwendung der Abdeckung YOK00521W;
nur passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC03168

Abdeckung, Artikel Nr. YOK00521W

runde Abdeckhaube aus pulverbeschichtetem Aluminium; Durchmesser 550mm,
Höhe 180mm; in der Farbe weiss (RAL 9016) lieferbar,
passend für luxlift–Leuchtaufzug YBC03168;
(Flachwinkelset YKG32011 wird zur Montage des Liftes benötigt)

IP54 Nachrüstung, Artikel Nr. YOK32090

Dichtungssatz zur spritzwasser-geschützten Abdichtung nach IP54, kann kundenseitig
nachträglich montiert werden; im Lieferumfang befindet sich: Gummidichtung mit runder
Metallplatte (wird unter die Liftkupplung montiert), neue Anschlussklemmen-Abdeckung
mit Gummidichtung, Kabelverschraubungen; (kein zusätzlicher Adapter erforderlich,
Kabel-einführungen und Karabiner im Lieferumfang enthalten) nur passend für luxlift–
Leuchtaufzug YBC03168.

Blende, Artikel Nr. YKG33506W

runde Abdeckblende mit Federmechanik, Durchmesser 440mm,
wird bei der luxlift–Montage in Zwischendecken und hinter abgehängten Decken zur
Abdeckung der Deckenöffnung für die Liftkupplung benötigt, Blende aus lackiertem
Metall,
in der Farbe weiss (RAL9016) lieferbar, nur passend für luxlift–Leuchtaufzug
YBC03168.



50kg luxlift-Modelle

luxlift – Leuchtenaufzug 50 kg / 6 m / Schutzart IP20

Artikel Nr. YBC0605006

Spannungsfreies Heben und Senken von schweren Deckenleuchten bzw. Kronleuchter für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max. 50 kg, Hubhöhe max. 6 m; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung. Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 146W, Stromaufnahme 0,64A; die Liftkupplung besitzt 10 Kontakte, Anschluss von 5 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich. Speziell empfohlen für Kronleuchter

luxlift – Leuchtenaufzug 50 kg / 15 m / Schutzart IP20

Artikel Nr. YBC06050

Spannungsfreies Heben und Senken von schweren Deckenleuchten für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max. 50 kg, Hubhöhe max. 15 m; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung. Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 146W, Stromaufnahme 0,64A; die Liftkupplung besitzt 10 Kontakte, Anschluss von 5 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich.

Zubehör für luxlift-Leuchtenaufzug YBC0605006 und YBC06050

Blende, Artikel Nr. GF1501

Runde Abdeckblende, Durchmesser 940 mm, wird bei luxlift-Montage in Zwischendecken und hinter abgehängten Decken zur Abdeckung der Deckenöffnung der Liftkupplung benötigt. Farbton: RAL 9016
passend für luxlift-Leuchtenaufzug YBC0605006 und YBC06050.

100 kg luxlift-Modelle

luxlift – Leuchtenaufzug 100 kg / 6 m / Schutzart IP20

Artikel Nr. YBC0608006

Spannungsfreies Heben und Senken von schweren Deckenleuchten bzw. Kronleuchter für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max.100 kg, Hubhöhe max. 6 m; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung. Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 162W, Stromaufnahme 0,85A; die Liftkupplung besitzt 10 Kontakte, Anschluss von 5 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich. Speziell empfohlen für Kronleuchter

luxlift – Leuchtenaufzug 100 kg / 15 m / Schutzart IP20

Artikel Nr. YBC06080

Spannungsfreies Heben und Senken von schweren Deckenleuchten für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max. 100 kg, Hubhöhe max. 6 m; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung. Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 162W, Stromaufnahme 0,85A; die Liftkupplung besitzt 10 Kontakte, Anschluss von 5 unabhängigen Lampenstromkreisen möglich.

Zubehör für luxlift-Leuchtenaufzug YBC0608006 und YBC06080

Blende, Artikel Nr. GF11001

Runde Abdeckblende, Durchmesser 940 mm, wird bei luxlift-Montage in Zwischendecken und hinter abgehängten Decken zur Abdeckung der Deckenöffnung der Liftkupplung benötigt. Farbton: RAL 9016 passend für luxlift-Leuchtenaufzug YBC0608006 und YBC06080.



5 kg luxlift-COMFO

nur in Verbindung mit Downlight-Einbauleuchte

luxlift – COMFO Leuchtaufzug 5 kg / 15 m / Schutzart IP20

Artikel Nr. YBC04292

Spannungsfreies Heben und Senken von Downlight-Einbauleuchten* für Wartungszwecke. Tragfähigkeit max. 5 kg, Hubhöhe max. 15 m; nach VDE-Richtlinien geprüft, Sicherheitsabschaltung bei Fremdkontakt und Überlastung. Motorbremse bei Stromausfall und zusätzliche mechanische Verriegelung, Anschlussleistung 50W, Stromaufnahme 0,3A; Die Liftkupplung besitzt 2 Kontakte. Anschluss von 1 Lampenstromkreis möglich.

Nur in Verbindung mit Artikel SD57118, SD57130 oder SD57132.

Zubehör für luxlift-COMFO YBC04292

*** Downlight-Einbauleuchte, Artikel Nr. SD57118**

2 x 32 W+ TC-TEL (Flood), Lieferung inklusive Vorschaltgerät ohne Leuchtmittel. Vorschaltgerät wird für Wartungszwecke mit abgesenkt; passend für luxlift-COMFO Leuchtaufzug YBC04292.

*** Downlight-Einbauleuchte, Artikel Nr. SD57130**

1 x 150 W+ HIT-CE (Spot), Lieferung inklusive Vorschaltgerät ohne Leuchtmittel. Vorschaltgerät wird für Wartungszwecke mit abgesenkt; passend für luxlift-COMFO Leuchtaufzug YBC04292.

*** Downlight-Einbauleuchte, Artikel Nr. SD57132**

1 x 150 W+ HIT-CE (Flood), Lieferung inklusive Vorschaltgerät ohne Leuchtmittel. Vorschaltgerät wird für Wartungszwecke mit abgesenkt; passend für luxlift-COMFO Leuchtaufzug YBC04292.

Deckenfestigungsplatte, Artikel SD669668

für die Befestigung des luxlift-COMFO und der Downlight-Einbauleuchten empfohlen

Funkfernbedienung

luxlift 4-Kanal Handsender

Artikel Nr. SVS94056

Funktion: Beleuchtung EIN/AUS, luxlift SENKEN/HEBEN zur Ansteuerung eines oder mehrerer Empfänger der Artikel Nr. SVS97396K, (1 Adresscode).

luxlift programmierbarer Handsender

Artikel Nr. SVS90000

Funktion: Beleuchtung EIN/AUS, luxlift SENKEN/HEBEN
Mit dem Handsender lassen sich bis zu 6561 unterschiedlich codierte Empfänger (Adresscodes) Artikel Nr. SVS97396 ansteuern.
Eingabe mit Tastatur, Anzeige auf LCD Display.

luxlift Empfänger für Handsender

Artikel Nr. SVS97396K

Funktion: Beleuchtung EIN/AUS, luxlift SENKEN/HEBEN
Zur Ansteuerung des Empfängers, Handsender Artikel Nr. SVS94056 oder SVS90000 verwenden.

04/10

